

At your side.
brother®

HL-2150N

Stampante laser
professionale compatta
con scheda di rete



HL-2150N

Compatta ed elegante, Brother HL-2150N garantisce stampe veloci e di alta qualità. Con la connessione di rete incorporata, HL-2150N dà valore aggiunto al business.

- 22ppm di velocità di stampa in monocromatico
- HQ1200dpi di risoluzione di stampa
- Connessione USB 2.0 Full-Speed
- Cassetto carta da 250 fogli
- Toner e tamburo separati
- Connessione alla rete

HL-2150N Stampante laser professionale compatta con scheda di rete

Se il piccolo ufficio o il gruppo di lavoro ha bisogno di una stampante laser in monocromatico a basso costo, allora HL 2150N è la soluzione ideale da avere al proprio fianco.

Con la rete integrata, questa stampante può facilmente gestire le domande di molti utenti. Usando la guida d'installazione è possibile essere operativi in tempi brevissimi, stampando documenti di alta qualità ad una velocità di 22ppm.


Il design minimalista ed essenziale rende questa stampante adattabile a qualsiasi spazio.

È compatibile sia con Windows® e Mac® e l'interfaccia USB full speed permette una facile connessione con le principali apparecchiature modem, compresi i laptop. Il cassetto carta da 250 fogli e lo slot d'inserimento manuale dedicato alle buste e alle etichette (ad esempio) mette fine agli inutili spostamenti all'interno dell'ufficio per provvedere alla ricarica della stampante.

Si aggiunga a tutto ciò il risparmio che otterrete grazie al tamburo e al toner separati. In una parola: un vero senso del business per la vostra organizzazione.



HL-2150N Specifiche tecniche

Generale	
Tecnologia	Elettrofotografica
Velocità di stampa in A4	Fino a 22ppm
Tempo di prima stampa	Meno di 10 secondi
Risoluzione	HQ.1200 (2.400x600dpi), 600dpi, 300dpi
Processore	181MHz
Capacità di memoria	16MB
Interfaccia	USB 2.0 full speed
Rete	Ethernet 10/100 BASE-TX
IPv4 protocolli supportati	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP/Web services
Protocolli IPv6 supportati	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6, Web services
Emulazione	PCL®6
Font residenti	PCL®6 - 49 Font scalabili, 12 font Bitmap, 11 codici a barre
Display	4 LED Toner (giallo), tamburo (giallo), errore (rosso), GO (blue)
Gestione carta	
Carta in ingresso	Cassetto carta standard da 250 fogli Slot inserimento manuale da 1 foglio
Carta in uscita	100 fogli (face down)
Specifiche carta	
Tipi di carta	Cassetto carta standard: carta comune, cartoncino, carta riciclata, lucidi (fino a 10 pagine) Slot inserimento manuale: carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette, lucidi
Peso	Cassetto carta standard - 60 - 105 g/m ² Slot inserimento manuale - 60 - 163 g/m ²
Dimensione	Vassoio carta standard - A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe Slot inserimento manuale - larghezza da 76.2 a 220 mm, lunghezza da 116 a 406.4 mm
Software driver di stampa	
Windows®	Windows Vista™, Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Brother Laser Driver for Mac OS® X 10.2.4 o superiore
Linux	Driver di stampa GDI per Linux
Funzioni driver di stampa	
Caratteristiche driver di stampa	Stampa N in 1: riduce fino a 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 su una singola pagina A4 Stampa di poster: ingrandisce 1 foglio A4 fino a 4, 9, 16 o 25 pagine A4 per consentire la stampa di poster Stampa filigrana: Filigrana associabile a documenti con testo predefinito o a messaggi definiti dall'utente Impostazioni di stampa rapide: consente all'utente di selezionare rapidamente le opzioni di stampa nel driver Duplex manuale: stampa fronte/retro manuale Status monitor: una funzione per indicare l'errore della stampante sul PC.
Utilità	Gestione basata su Web - Gestione server di stampa su web browser Wizard per disposizione driver alla rete - Per disporre in modo rapido e semplice i driver di stampa Brother all'interno di un Pc con Windows® collegato BRAdmin Light - Gestione server di stampa per Windows® e Mac OS® X 10.2.4 o superiore BRAdmin professional - per gestione LAN Web BRAdmin Professional - Utilità di gestione basata su server / Solo in modalità Windows® IIS(4.0/5.0)
Utilità da web download	http://solutions.brother.com
Consumabili	
Starter kit	1.500 pag. circa*
Toner a capacità standard	TN-2110 - Circa 1500 pagine*
Toner alta capacità	TN-2120 - Circa 2600 pagine*
Tamburo	DR-2100 - Circa 12000 pagine
	
Dimensioni e pesi	
Dimensioni	Con cartone 475(L) x 454(P) x 360(H) mm Senza cartone 368(L) x 361(P) x 170.5(H) mm Con cartone 8.4kg, senza cartone 6.8kg
Altro	
Consumo energetico	Stampa: 460w Standby: 80w Riposo: 7w
Rumorosità	Pressione sonora: stampa 51 dB; standby 27 dB Potenza sonora: stampa 6.7B; standby 4.5B
Ecologia	Risparmio energetico: consente alla stampante di consumare meno energia quando non utilizzato. Risparmio toner: riduce l'utilizzo del toner, contribuendo così a ridurre i costi di gestione della stampante. Prodotto laser Class 1 (IEC 60825-1:2001)
Classificazione laser	

*valore di capacità dichiarato secondo ISO/IEC 19752

Contattare:

At your side.
brother®

Brother Office Equipment S.p.A.

Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY

Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484

E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.