

**brother**<sup>®</sup>  
at your side<sup>\*</sup>

**HL-2037**

Imprimante laser  
compacte haute qualité



## HL-2037

Imprimante laser monochrome  
haute qualité alliant esthétique  
et ergonomie.

- Vitesse d'impression : jusqu'à 18 ppm
- Mémoire 8 Mo en standard
- Résolution HQ 1200 (2 400 x 600 dpi)
- USB 2.0 full speed en standard
- Bac papier : 250 feuilles
- Chargeur manuel de documents
- Pilotes optimisés pour Windows<sup>®</sup> 98/Me/2000/XP/Vista<sup>®</sup>,  
MacOS<sup>®</sup> 9.1-9.2, MacOS<sup>®</sup> X 10.2.4 et supérieur

# HL-2037 Imprimante laser compacte haute qualité

## Esthétisme

Esthétique et compacte, l'imprimante HL-2037 Brother est parfaitement adaptée pour une utilisation personnelle à domicile ou à son poste de travail. Elle imprime avec la rapidité et la qualité que vous seriez en droit d'attendre d'une machine plus coûteuse.

## Utilisation simple et pratique

L'installation est immédiate – branchez le câble d'alimentation, utilisez le CD d'installation et vous pourrez imprimer dans la minute qui suit. Compatible avec les systèmes PC et Apple, l'imprimante HL-2037 possède une connexion USB pour assurer une connectivité avec les périphériques dernières générations.

## Grande capacité

Le bac papier de 250 feuilles fournit une meilleure gestion d'impression. Un chargeur de documents manuel est également disponible. Les consommables bi-composants (toner et tambour séparés) de l'imprimante HL-2037 vous permettent de réaliser de réelles économies d'impression.



## HL-2037 Spécifications Techniques

Général		Spécifications des supports	
<b>Technologie</b>	Électrophotographie	<b>Types de support</b>	Chargeur manuel de documents : Papier standard, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes et Transparents Bac papier : Papier standard, Papier recyclé et Transparents (jusqu'à 10 feuilles)
<b>Vitesse d'impression</b>	A4 - Jusqu'à 18 ppm	<b>Grammage des supports</b>	Chargeur manuel de documents : 60 - 161 gr/m <sup>2</sup> Bac papier : 60 - 105 gr/m <sup>2</sup>
<b>Temps avant 1ère impression</b>	Moins de 10 secondes (mode prêt)	<b>Dimensions des supports</b>	Chargeur manuel de documents : Épaisseur de 69,9 à 215,9 mm, Longueur de 116 à 406,4 mm Bac papier : A4, Lettre, B5(JIS), B5(ISO), A5, B6, A6, Exe
<b>Résolution</b>	Windows® 95/98/Me/NT® 4.0/2000/XP/Vista® : HQ1200 (2 400 x 600) / 600 / 300dpi Mac OS® 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 et supérieur : HQ1200 (2,400 x 600) / 600 / 300dpi Linux : 600 / 300 dpi	<b>Fonctionnalités du pilote d'impression</b>	
<b>Processeur</b>	SPARCLite 96MHz	<b>Mise en page</b>	Impression N-en-1 : Réduit 2, 4, 9, 16 ou 25 pages en 1 Impression poster : Agrandit 1 page A4 en un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages
<b>Mémoire</b>	8 Mo	<b>Autres</b>	Installation rapide - Une fonction du pilote d'impression qui vous permet de changer les réglages du pilote sans ouvrir la fenêtre de propriété. Contrôle de l'état - Indique les erreurs de l'imprimante sur le PC
<b>Interface</b>	USB 2.0 full speed en standard	<b>Consommables</b>	
<b>Langage d'impression</b>	GDI	<b>Toner</b>	Kit toner de démarrage : 1 000* pages TN-2005 : 1 500* pages
<b>Logiciel</b>		<b>Tambour</b>	DR-2005 : 12 000 pages A4/LTR
<b>Pilotes d'impression</b>	Pour Windows® : Pilote imprimante GDI pour Windows® 98 / Me and 2000 / XP / Vista® Pour Macintosh® : Pilote Brother Laser pour Mac 9.1-9.2, Mac OS® X 10.2.4 et supérieur Pour Linux (téléchargeable sur <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> ) : Pilote imprimante GDI pour Linux	<b>Dimensions / Poids</b>	
<b>Aide interactive</b>	Vidéo d'instruction proposant des solutions lors de l'apparition d'un message d'erreur de l'imprimante sur le PC.	<b>Dimensions (L x P x H)</b>	371 x 361 x 165,5 mm
<b>Panneau de contrôle</b>		<b>Poids</b>	6,5 kg
<b>Affichage</b>	4 LED	<b>Autres</b>	
<b>Boutons</b>	1 bouton « Go »	<b>Consommation électrique</b>	Impression : Moins de 450W En attente : Moins de 70W En veille : Moins de 5W
<b>Gestion du papier</b>		<b>Niveau sonore</b>	Pression sonore/Impression : Moins de 51dB(A)/Lwad 6,2B (A) Pression sonore/En attente : Moins de 31dB (A)/Lwad 4,3B (A)
<b>Entrée papier</b>	Chargeur manuel de documents : Feuille à feuille Bac papier en standard : Jusqu'à 250 feuilles peuvent être placées dans le bac papier	<b>Économie</b>	Mode économie d'énergie : Oui Économie Toner : Oui
<b>Sortie papier</b>	Face imprimée vers le bas : Jusqu'à 100 feuilles peuvent être emmagasinées en sortie face imprimée vers le bas		
<b>Recto-verso</b>	Recto-verso manuel : Oui		

\* Capacités consommables déclarées selon la norme ISO/IEC 19752. (Lettre/A4)



Votre spécialiste Brother :

**brother**  
at your side®

**Brother France S.A.S.**

Parc des Reflets - Paris Nord 2  
165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061  
95913 Roissy CDG Cedex

Informations Clientèles  
☎ 0 825 004 004

Toutes les déclarations sont valables au moment de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits sont des marques déposées ou marques de leurs sociétés respectives.

La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre.